

## アナログマルチテスター(ミニテスター)

テストリード・本体一体型で使いやすい



AC/DC V DC A Ω dB BATT. CHECK

### KF-7

¥3,600(税別)

#### 一般仕様

電源: 1.5V R03 単4 電池 1本  
寸法・重量: 120(H)×90(W)×28(D)mm, 160g  
付属品: 電池(1.5V R03)内蔵およびスベア 各1本、  
スベアヒューズ F14(0.5A/250V)1本

#### 別売付属品

940 ワニグチクリップ ————— ¥680(税別)  
793 コイル型コンタクトピン ————— 1個 ¥260(税別)

	レンジ	内部抵抗	許容差
直流電圧	10 / 50 / 250 / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
交流電圧	50 / 250 / 500V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
直流電流	25mA / 250mA		最大目盛値の±5%
抵抗	10k / 1MΩ		目盛長の±5%
低周波出力	+4~+36 / 50 / 56dB		
その他	電池チェック: 1.5V R6P(単3)電池(約100mA負荷) 9V 6F 22 電池(約20mA負荷)		

家庭の電気チェックに。スベア電池&ヒューズ付き



AC/DC V BATT. CHECK

### KF-8

¥3,600(税別)

#### 特長

- プザーによる導通チェック。
- コンセントチェック。
- 電池チェック。
- 自動車バッテリーチェック。

#### 一般仕様

電源: 1.5V R6P 単3 電池 1本  
寸法・重量: 93(H)×62(W)×32(D)mm, 113g  
付属品: 100-48テストリード、  
電池(1.5V R6P)内蔵およびスベア 各1本、  
スベアヒューズ F14(0.5A/250V)1本

	レンジ	内部抵抗	許容差
直流電圧	30V	2kΩ/V	最大目盛値の±4%
交流電圧	150 / 300V	2kΩ/V	最大目盛値の±5%
その他	電池チェック: 1.5V 単1/単2電池(約300mA負荷) 1.5V 単3/単4/単5 電池(約50mA負荷) 1.5V ボタン 電池(約2mA負荷) 9V 6F 22 電池(約20mA負荷) 導通チェック: 約100Ω以下でプザー音。		

#### 別売付属品

940 ワニグチクリップ ————— ¥680(税別)  
793 コイル型コンタクトピン ————— 1個 ¥260(税別)

テストリード収納型ホルスター付き



AC/DC V DC A Ω BATT. CHECK

### KF-20

¥5,200(税別)

#### 一般仕様

電源: 1.5V R6P 電池 1本  
寸法・重量: 136(H)×90(W)×30(D)mm, 215g  
付属品: ホルスタ、100-51テストリード、  
電池(1.5V R6P)内蔵およびスベア 各1本、  
スベアヒューズ F12(0.3A/250V)1本

#### 別売付属品

100-41 テストリードキット ————— ¥7,600(税別)  
100-62 テストリードセット ————— ¥4,000(税別)  
940 ワニグチクリップ ————— ¥680(税別)  
793 コイル型コンタクトピン ————— 1個 ¥260(税別)

	レンジ	内部抵抗	許容差
直流電圧	0.3 / 3 / 12 / 30 / 120 / 300 / 1200V	20kΩ/V	最大目盛値の±3%
交流電圧	12 / 30 / 120 / 300 / 1200V	10kΩ/V	最大目盛値の±4%
直流電流	60μ / 3m / 30m / 300mA		最大目盛値の±3%
抵抗	5k / 500k / 5MΩ		目盛長の±3%
その他	電池チェック: 1.5V (R20P / R14P / R6P型) 1.5V 250mA (Hi レンジ) 1.5V 50mA (Lo レンジ)		

810-02温度プローブは販売を終了しました

オシロスコープ

デジタルマルチメータ

アナログマルチテスター

クランプメータ

絶縁抵抗計

その他測定器

標準・別売付属品